





Specificaties LED Breedstraler Basic 3000K 20W | met Sensor

Bekijk product

Algemene informatie

EAN	8719157903011
Fabrikantnaam	Noxion LED Floodlight Beamy 20W 3000K Sensor
Garantie	3 jaar
Levensduur (uur)	30000

Technische Informatie

Technologie	LED Geïntegreerd
Wattage	20
Vervangt (Watt)	80
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Niet Dimbaar
Lichtkleur (Kelvin)	3000K - Warm Wit
Kleurcode	830 Warm wit
Kleurweergave (Ra)	80-89 - Goede kleurweergave
Lichtopbrengst (Lumen)	1600
Lumen Watt Verhouding (Lm/W)	80
Gradenbundel (graden)	100
Powerfactor	>0.50
Type product	LED Breedstralers

Armatuur Informatie

Montage	Opbouwmontage
Armatuur Aansluiting	PI (3-polige Insteekaansluiting)
Lichtdistributie	Symmetrical
IP-Waarde	IP65 - Stof- en Waterdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK05 - 0.70 Joule
Bedrijfstemperatuur	-20 to +40
Kleur Armatuur	Zwart
Behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Geschikt voor Buitengebruik	Ja

Afmetingen

Lengte (mm)	152
Breedte (mm)	65
Hoogte (mm)	185

Sensor Informatie

Inclusief Sensor	Ja
Sensortype	Bewegingssensor, Schemerschakelaar

Waarom Budgetlight?

Budgetprijzen gegarandeerd

Tot 7 jaar **all-in garantie**

Gemakkelijk retourneren

Duurzame LED oplossingen

Trustpilot